

Програматор Mc Plus



Характеристики

- С възможност за управление на: 4, 6, 8, 12, 18, 24, 30, 36 и 42 електромагнитни клапана
- 4 независими програми работещи едновременно
- 3 стартови времена за програми 1, 2 и 3. Две стартови времена за програма 4
- Програма 4 работи в продължителен кръг с отлагане на времето на старт на работните кръгове от 1 мин. до 24 часа
- Работно време на всеки работен кръг / за програма 4 / от 1 мин. до 24 часа или от 1 сек. до 24 мин.
- Работното време за всеки клапан варира от 1 мин. до 24 часа / на стъпки от 1 мин. /
- Програмирано отлагане на времето на старт на електромагнитните клапани / от 1 сек. до 4 мин. /
- Програмирано тестване на клапаните / отваря всички клапани за време от 1 до 9 мин. без да влияе на работната програма /
- Постоянна памет
- Управление на напояването с процентно увеличение/намаление - от 1% до 255% на стъпки от 1%

- Приема 2 сезона: старт и стоп
- 16 дневна работна схема
- Автоматичен, полуавтоматичен и ръчен старт
- Програма за пренареждане. При припокриване на работното време на няколко кръга, контролера автоматично отлага времето на старт до завършване на предходния кръг
- Опция “Спиране на напояването” / “Rain Off” с избиране от 1 до 7 дена
- Дисплея показва работещия в момента клапан
- Старт на главен клапан/реле на помпа
- Устойчива, стоманена, заключваща се кутия
- Вграден трансформатор
- 9 V алкална батерия поддържа работата на часовника при липса на електрическо захранване / до 30 дена /
- Електронен самоконтрол с автоматично прекъсване в случай на повреда в електрозахранването

P.S.: Възможност за включване на няколко контролера MC+ на принципа главен/подчинени контролери



Технически характеристики

- Вход за електрозахранване: 220 V променлив ток 50Hz / 110 V променлив ток 60Hz по поръчка /
- Максимално изходно напрежение за станция: 24 V променлив ток, 1.24 ампера
- Максимално общо изходно напрежение на контролерите: 24 V променлив ток, 1.8 Amp. / включително главен клапан /

Кодове

MC-4-PLUS-B-E	4 клапана / вграден трансформатор /
MC-6-PLUS-B-E	6 клапана / вграден трансформатор /
MC-8-PLUS-B-E	8 клапана / вграден трансформатор /
MC-12-PLUS-B-E	12 клапана / вграден трансформатор /
MC-24-PLUS-B-E	24 клапана / вграден трансформатор /
MC-30-PLUS-B-E	30 клапана / вграден трансформатор /
MC-36-PLUS-B-E	36 клапана / вграден трансформатор /
MC-42-PLUS-B-E	42 клапана / вграден трансформатор /