

Програматор Junior Plus



Характеристики

- Възможност за управление на: 2, 4, 6 и 8 електромагнитни клапана
- 2 независими програми
- Времена на старт: 3 на програма, до 6 на ден
- Работни периоди: от 1 час до 9 часа и 59 мин. / на стъпки от 1 минута /
- Седем дневен "Select-A-Day" / "Избери Ден" календар или "Skip Days" / "Прескочи ден" опция за интервали от 1 до 14 дена
- Старт на главна клапа/реле на помпа
- Ръчен старт за клапан или програма
- ON/OFF бутони за изключване в дъждовно време
- Широк дисплей с течен кристал
- Обяснения на бутоните и ръководство на английски, италиански, испански, френски или немски език
- Външен, лесен за инсталиране трансформатор / включен в пакета /
- Мигащ надпис "24V" индикира повреда в електрозахранването
- Закодирано програмно изтриване
- Управление на напояването с процентно увеличение / от 10% до 200% /
- Пренареждане на времената на старт

Технически характеристики

- Две АА 1.5 V алкални батерии за запазване на програмните операции в случай на повреда в електрозахранването
- Бушон 0.5 ампера
- Вход за електрозахранване: 24 V променлив ток/ 50HZ
- Максимално напрежение на клапан: 24 V променлив ток – 0.35 ампера
- Максимално общо напрежение на контролерите: 24 V променлив ток – 0.5 ампера

Кодове

JR+2+220	Junior 2 кл.,	Всички модели са с контрол на помпата, управление на напояването с процентно увеличение и външен трансформатор
JR+4+220	Junior 4 кл.,	
JR+6+220	Junior 6 кл.,	
JR+8+220	Junior 8 кл.,	